



ASH-SPW1

Wifi Baęlantılı Otomatik Senkronizasyonlu Dijital Saat

1) Gereksinimler:

- WiFi ađ bađlantısı
- EWC PC yazılımını yada EWC Android uygulaması

2) Özellikler:

WiFi/internet ađ bađlantısı üzerinden otomatik saat senkronizasyonu sađlayarak saatin ileri gitmesini yada geri kalmasını önler. Manuel zaman ayarı yapılmasına gerek yoktur.

3) Ölçüler:

Genişlik: 32Cm

Yükseklik: 16Cm

Derinlik: 8Cm

4) Kurulum:

A) WPS ile kurulum:

A-1) Cihaz üzerindeki WPS butonuna basınız.(Ekranda WPS SETUP mesajı görüntülenecektir)

A-2) WiFi modeminiz üzerindeki WPS butonuna basınız.

A-3) Bađlantı başarılı olduđunda ekranda OK mesajı görüntülenecektir.(Bađlantı işleminin tamamlanması 2 dakika sürebilir)

B) EWC PC yazılımını ile kurulum:

B-1) EWC yazılımını Bilgisayarınıza

kurunuz.(<http://www.aktifelektronik.net/download> adresinden indirebilirsiniz)

B-2) Cihaza enerji veriniz.

B-3) Cihazı USB kablo ile PC nize bađlayınız.

B-4) Cihaz otomatik olarak setup moduna geçecek ve ekranda WiFi SETUP

mesajı görüntülenecektir.

B-5) EWC yazılımını çalıştırarak cihazın bağlı olduğu COM PORT u seçiniz.

B-6) EWC yazılımında Bağlan butonuna tıklayınız.

B-7) EWC yazılımında Temel Komutlar kısmında yer alan Test (AT) butonuna tıklayınız. (Test işlemi sonucu başarılı ise Cihaza ulaşabiliyorsunuz demektir. Başarısız ise Yanlış COM PORT u seçmiş olabilirsiniz.)

B-8) CWMODE= butonunun yanındaki seçeneklerden Station ı seçiniz ve CWMODE= butonuna tıklayınız.

B-9) Ağları Listele butonuna tıklayınız. (Mevcut WiFi ağlar listelenecektir)

B-10) SSID kısmından Kendi WiFi ağınızı seçiniz.

B-11) Şifre kısmına Wifi ağ şifrenizi giriniz ve Bağlan butonuna tıklayınız.

B-12) WiFi ağına bağlanıldı mesajını aldığınızda cihaz WiFi ağına başarı ile bağlanmıştır. (Hata mesajı almanız durumunda doğru WiFi ağını seçtiğinize ve doğru şifreyi girdiğinize emin olunuz)

A-13) Cihaz üzerinden USB kabloyu çıkarınız. (Kablo çıkarıldığında Cihaz otomatik olarak çalışma moduna geçecektir.)

C) EWC Android uygulaması ile kurulum

C-1) EWC Android uygulamasını Android cihazınıza yükleyiniz.(
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pozitifdenge.ewc>) EWC Android uygulamasını kullanabilmek için Android cihazınızın OTG desteği olmak zorundadır.

C-2) Cihaza enerji veriniz.

C-3) OTG kabloyu Android cihazınıza takınız, OTG kablunun diğer ucunu USB kabloya, USB kablunun boşta kalan ucunu da cihaza takınız.(Cihaz otomatik olarak setup moduna geçecek ve ekranda WiFi SETUP mesajı görüntülenecektir)

C-4) Android cihazınızda EWC uygulamasını çalıştırınız.

C-5) Temel Komutlar kısmında yer alan Test (AT) butonuna dokununuz (Test işlemi sonucu başarılı ise Cihaza ulaşabiliyorsunuz demektir.)

C-6) Sağ üst köşede yer alan WiFi CMDs butonuna dokununuz.

C-7) Açılan bölümde ayarla kısmında CWMODE seçeneklerinden Station (1) i seçiniz ve altındaki Ayarla butonuna dokununuz.

C-8) Uygulamada ana ekrana dönerek Ağları Listele butonuna tıklayınız.

(Mevcut WiFi ađlar listelenecektir)

C-9) SSID kısmından Kendi WiFi ađınızı seiniz.

C-10) BAĐLAN butonuna dokununuz.

C-11) Aılan Őifre kısmına Wifi ađ Őifrenizi giriniz ve TAMAM butonuna dokununuz.

C-12) WiFi ađa bařarı ile bađlanıldı mesajını aldıđınızda cihaz WiFi ađınıza bařarı ile bađlanmıřtır. (Hata mesajı almanız durumunda dođru WiFi ađını setiđinize ve dođru Őifreyi girdiđinize emin olunuz)

C-13) Cihaz üzerinden USB kabloyu ıkarınız. (Kablo ıkarıldıđında Cihaz otomatik olarak alıřma moduna geecektir.)